

Internet & Telefonie Kabelfernsehanlage Untermhaus

01.03.2015

INFO-

Leistungsmerkmale an-/ abschalten

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen an Ihrem Telefon können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihrer Kabelanlage Untermhaus-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: *311

Wieder zuschalten: *310

3. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren: *301

Deaktivieren: *300

Status: *309

4. Nicht störender Modus

Aktivieren: *261

Deaktivieren: *260

Status: *269

5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: *211 und Zielrufnummer

Aktivieren nach 20 Sekunden: *611 und Zielrufnummer

Aktivieren bei Besetzt: *671 und Zielrufnummer

Deaktivieren sofort: *210

Deaktivieren nach 20 Sekunden: *610

Deaktivieren bei Besetzt: *670

Status sofort: *219

Status nach x Sekunden: *619

Status nach besetzt: *679

6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: *431

Deaktivieren: *430

Anklopfen ablehnen: R0

Halten: R2 (für zweite Verbindung)

Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)

Rückfragen: R und Zielrufnummer

Aktive Verbindung beenden: R1

7. Besonderheiten FritzBox

Damit die Dienstmerkmale durchgereicht werden, muß die *# vorgewählt werden.